



## **KY 35RW/L..., 35RW..., 45RW/L..., 45RW.. wifis motorok használati, beállítási leírása**

### **1. Távirányító felhangolása** (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

### **2. Forgásirány váltás**

- Nyomja meg a motorfejen lévő nyomógombot kb. 6 mp-ig. A motor oda-vissza mozgással jelez vissza, hogy vette a parancsot. A forgásirány megfordul.

### **3. Távirányító másolása** (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

### **4. Távirányító törlése**

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

### **5. Végállás állítás / törlés** (nem kell áramszünet)

- Vigye fel az árnyékolót a kívánt felső végállásba a távirányító segítségével. Ezután nyomja meg a PROGRAM - FEL - FEL gombkombinációt a távirányítón. A motor hangjelzéssel és oda-vissza mozgással jelzi a felső végállás memorizálását.
- Ezután vigye le az árnyékolót a kívánt alsó végállásba a távirányító segítségével. Ezután nyomja meg a PROGRAM - LE - LE gombkombinációt a távirányítón. A motor hangjelzéssel és oda-vissza mozgással jelzi az alsó végállás memorizálását.
- A végállások törléséhez nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - LE - PROGRAM gombkombinációt.

### **6. Alkalmazás használata és rövidített beállítása**

Előfeltételek: A motoron a végállás állítás megtörtént, a helyszínen stabil wifi hálózat működik.



Töltse le a Smart Life alkalmazást.

Indítsa el az alkalmazást, és regisztráljon egy felhasználói fiókot a sign up menüponttal. A kapott hat számjegyű kódot írja be a szövegmezőbe.

Lépjen be az alkalmazásba az email cím és a választott jelszó segítségével.

Nyomja meg az alkalmazás fő képernyőjén a jobb felső sarokban lévő + jelet.

A megjelenő képernyőn válassza ki a manuális hozzáadást (add manually, ez van alapból beállítva).

A bal oldali sávon válassza ki a háztartási kisgépek pontot.

A jobb oldali sávon görgessen lefelé a motor elnevezésű részig. Itt válassza ki a függöny (WiFi) pontot.

Válassza ki a wifi hálózatot és adja meg a hálózati jelszót majd nyomja meg a next gombot.

Nyomja meg az alkalmazás képernyőjén lévő confirm indicator rapidly blink (a megerősítés jelző gyorsan villog) melletti karikát, majd a next gombot. Amennyiben az alkalmazás nem találja a motort a wifi hálózaton, nyomja meg háromszor a motorfejen lévő program gombot és kezdje előről a beállítást.

Várja meg amíg az alkalmazás azonosítja az új motort. Több wifis motor esetén a keresésre az összes motor megjelenik a találati listában. Egyesével azonosítsa a motorokat úgy, hogy az adott motornál elindítja az egyik irányba a mozgást.

Ha megtörtént az azonosítás, egyedi névvel nevezze el a motort, majd a mentés (save) gombbal rögzítse a beállításokat.

Az elmentett motor a főképernyőre kerül, ha rákattint az ikonjára, a motor direkt vezérlési oldalára kerül. Itt tudja a kiválasztott motort működtetni.

## 7. Műszaki paraméterek, probléma megoldás

A motor kizárólag 2,4 GHz Wifi hálózattal működik, 5 GHz-es WIFI-n nem. Amennyiben dual router van telepítve, kapcsolja le az 5 GHz-es átvitelt, vagy válassza szét a két hálózatot. Ezután a 2,4 GHz hálózatra állítsa be a motort.

A WIFI antennát soha ne rögzítse a motor hálózati kábeléhez, vagy az antennához, álljon külön tőle.

Amennyiben az alkalmazás automatikusan nem találja meg a motort, nyomja meg háromszor a motorfejen lévő program gombot röviden, kb. fél másodperc különbséggel, majd indítsa újra a keresést az alkalmazásban.

**Megjegyzés:** az elektronikus végállású motoroknál a fizikai áramszünetet ki lehet váltani a motorfejen lévő program gomb egyszeri rövid megnyomásával, pl. programozás esetén.

**Rollstar-LRO Kft**  
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)  
www.ky-motor.info  
info@ky-motor.info

Tel: 0612880380  
Fax: 0612880379  
Mobil: +3620955-8545  
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között