



### **KY RS15 fali kapcsolós WIFI vevőegység használati, beállítási leírása**



Kösse be a kapcsolót az elektromos hálózatba és csatlakoztassa a kapcsolós motort. A hálózat és a motor nulla vezetőjét kössön az N feliratú érintkezőben.

A feszültség ráadása után mindhárom kapcsoló gyors villogása jelzi, hogy a kapcsoló készen áll a Smart Life alkalmazással való kapcsolódásra.

#### **A kapcsoló kizárólag 2,4 GHz WIFI hálózattal kompatibilis, 5 GHz hálózattal nem!**

Indítsa el a Smart Life alkalmazást, a kapcsoló automatikusan csatlakozik, ezzel párhuzamosan a villogás megszűnik.

Amennyiben az egység nem csatlakozik automatikusan az alkalmazáshoz, nyomja meg a fő képernyő jobb felső sarkában található + jelet a manuális hozzáadáshoz, majd az oldalsó menüsávon válassza ki a villanyszerelés pontot, és azon belül keresse meg Független/redőny kapcsoló (WIFI) lehetőséget.

Amennyiben a kapcsoló szimbólumok villognak, indítsa el a keresést.

Ha a kapcsoló szimbólumok nem villognak, tartsa nyomva a középső STOP gombot mindaddig, amíg a szimbólumok elkezdnek villogni, ezután indítsa el az alkalmazásban a keresést.